

# ORIGINAL MINIXEN

## Originalreservdel



### De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL MINIXEN signallampor för bilar kan användas för interiörbelysning och läslampor. Upptäck dessa originalreservdelar från OSRAM med ett stort produktsortiment och en pålitlig OEM-kvalitet.



## Datablad produktfamilj

### Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation	Allmän produktinformation	Elektriska data		
	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Ordernummer	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal
ORIGINAL MINIXEN 2886X	Extraljuslampa	2886X	6	12.0	6
ORIGINAL MINIXEN 3886X	Extraljuslampa	3886X	6	12.0	6

Produktbeskrivning	Testspänning i volt	Fotometrisk data		Physical Attributes & Dimensions	Livslängder
		Ljusflöde	Ljusflöde, tolerans	Diameter	Livslängd B3
ORIGINAL MINIXEN 2886X	13,5	85	±20	10.0	400
ORIGINAL MINIXEN 3886X	13,5	80	±20	9	400

Produktbeskrivning	Livslängd Tc i timmar	Användningsområden	Certifikat och Standarder	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Teknologi	ECE kategori	Date of Declaration	Primary Article Identifier
ORIGINAL MINIXEN 2886X	1000	AUX	-	22-09-2024	4050300888668   4052899560604   4008321094667
ORIGINAL MINIXEN 3886X	1000	AUX	-	22-09-2024	4050300885896   4008321095787

Produktbeskrivning	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ORIGINAL MINIXEN 2886X	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL MINIXEN 3886X	No declarable substances contained	In work

## Datablad produktfamilj

### Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

