

Ljuskällor med metallsockel -

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL signallampor med metallsockel – med pålitlig OEM-kvalitet som alla produkter från OSRAM. Tack vare ett stort sortiment kan lamporna användas som originalreservdelar till olika tillämpningar.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	2357A
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa


Elektriska data

Max. effekt	28 W
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	29/7 W
Testspänning i volt	12,8 / 14,0 V

Fotometrisk data

Ljusflöde	377 lm
Ljusflöde, tolerans	±30 / ±30 %

Mått



Diameter	27.0 mm
produktvikt	9.00 g
Längd	53.0 mm

Tillägg produktdata

Socket	BAY15d
--------	--------

Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	-
--------------	---

Produktdatablad

Godkännandemärkning	-
---------------------	---

Landspecifika kategorier

Ordernummer	2357A
-------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	31-05-2024
Primary Article Identifier	4006584358472 4008321101518 4006584590810 4059089500853 4059089500778 4062172354691 4059089079823
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321101518	ORIGINAL - METAL BASE 2357A	Oförpackad 1	- x - x -		
4008321101921	ORIGINAL - METAL BASE 2357A	Kapsel 10	58 mm x 54 mm x 139 mm	0.44 dm ³	130.00 g
4008321101938	ORIGINAL - METAL BASE 2357A	Transportförpacknin g 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	698.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM