

# ORIGINAL MINIXEN

Originalreservdel



## De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL MINIXEN signallampor för bilar kan användas för interiörbelysning och läslampor. Upptäck dessa originalreservdelar från OSRAM med ett stort produktsortiment och en pålitlig OEM-kvalitet.



## Datablad produktfamilj

### Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation		Elektriska data				
	Ordernummer	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Upptagn effekt tolerans	Testspänning i volt
ORIGINAL MINIXEN 2886X	2886X	Extraljuslampa	6 W	12.0 V	6.00 W	±10 %	13,5 V
ORIGINAL MINIXEN 3886X	3886X	Extraljuslampa	6 W	120 V	600 W	±10 %	13,5 V

Produktbeskrivning	Fotometrisk data	Mått		Livslängder		Tillägg produktdata	Användningsområden
	Ljusflöde	Längd	Diameter	Livslängd B3	Livslängd Tc i timmar	Socket	Teknologi
ORIGINAL MINIXEN 2886X	85 lm	26.8 mm	10.0 mm	400 h	1000 h	W2.1x9.5d	AUX
ORIGINAL MINIXEN 3886X	80 lm	274 mm	900 mm	400 h	1000 h	BA9s	AUX

Produktbeskrivning	Certifikat och Standarder	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	ECE kategori	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
ORIGINAL MINIXEN 2886X	-	21-06-2024	4050300888668   4008321094667   4052899560604	No declarable substances contained
ORIGINAL MINIXEN 3886X	-	05-03-2024	4050300885896   4008321095787	No declarable substances contained

Produktbeskrivning	Declaration No. in SCIP database
ORIGINAL MINIXEN 2886X	In work
ORIGINAL MINIXEN 3886X	In work

## Datablad produktfamilj

### Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

