

BATTERYcharge 904



Start/Stop-kompatibel

Passar fordon med Start/Stop-system



Vinterläge

Skyddar batterier i låga temperaturer



Laddningscykel i 9 steg

Enkel laddning av bly-syra/AGM-batterier



Smart batteriladdning och underhåll med laddningscykel i flera steg

OSRAM BATTERYcharger 904 är en smart 4 A-laddare och batteriunderhållare för 6 V- och 12 V-fordon, som motorcyklar och de flesta mindre fordon. Laddningscykel i 7 steg för litiumbatterier och i 9 steg för bly-syra/AGM-batterier med en knapptryckning. Koppla in och var säker på att laddaren tar hand om ditt batteri – laddaren slår automatiskt över till långsiktigt underhållsläge när batteriet är fulladdat. Utrustad med en digital display som gör laddningen enklare samt en rad skyddsfunktioner som t.ex. skydd mot fel polaritet och kortslutning.

Datablad produktfamilj

Tekniska data




Produktbeskrivning	Produktinformation	Elektriska data		
	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Laddningsström (upp till)	Max batteristorlek för laddning av 24 V	Max batteristorlek för laddning av 12 V
BATTERY charge 904	Smart batteriladdare	4.0 A	n/a	90 Ah

Produktbeskrivning	Underhållsström (upp till)	Mått			
		Höjd	Bredd	Kabellängd för batteriklämmor	Nätkabelns längd
BATTERY charge 904	2.0 A	51.0 mm	85.0 mm	1.5 m	1.5 m

Produktbeskrivning	Längd	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
		Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
BATTERY charge 904	146.0 mm	07-03-2024	4052899620520	Lead

Produktbeskrivning	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
BATTERY charge 904	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	0cf88064-35fc-4712-95d8-2952f1b7fe1b

Download

Dokument	
	User instruction BATTERYcharge
	instruktionsfilm BatteryCharge How to Video (EN)
	Produktfilm OSRAM BATTERYcharge OEBCS904 Product Video (EN)

Lagliga hänvisningar

*för exakta villkor, gå till:

www.osram.com/am-guarantee

Tillämpningsråd:

För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.