

BATTERYcharge 906




StartStopp-kompatibel

Passar fordon med Start/Stop-system



Vinterläge

Skyddar batterier i låga temperaturer



Laddningscykel i 9 steg

Enkel laddning av bly-syra/AGM-batterier



Smart batteriladdning och underhåll med laddningscykel i flera steg

OSRAM BATTERYcharger 906 är en smart 6 A-laddare och batteriunderhållare för 6 V och 12 V-fordon, inklusive de flesta fordon och skåpbilar. Laddningscykel i 7 steg för litiumbatterier och i 9 steg för bly-syra/AGM-batterier med en knapptryckning. Utrustad med en digital display som gör laddningen enklare samt en rad skyddsfunktioner som t.ex. skydd mot fel polaritet och kortslutning. Koppla in och var säker på att laddaren tar hand om ditt batteri – laddaren slår automatiskt över till långsiktigt underhållsläge när batteriet är fulladdat.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation	Elektriska data		
	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Max batteristorlek för laddning av 24 V	Max batteristorlek för laddning av 12 V	Underhållsström (upp till)
BATTERY charge 906	Smart batteriladdare	n/a	110 Ah	3.0 A

Produktbeskrivning	Laddningsström (upp till)	Mått			
		Kabellängd för batteriklämmor	Nätkabelns längd	Bredd	Längd
BATTERY charge 906	6.0 A	1.5 m	1.5 m	106.0 mm	185.0 mm

Produktbeskrivning	Höjd	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
		Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
BATTERY charge 906	70.0 mm	07-03-2024	4052899620537	Lead

Produktbeskrivning	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
BATTERY charge 906	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	c82bbed2-8991-47cc-a900-7131adc9347a

Download

Dokument	
	User instruction BATTERYcharge
	instruktionsfilm BatteryCharge How to Video (EN)
	Produktfilm OSRAM BATTERYcharge OEBCS906 Product Video (EN)

Lagliga hänvisningar

*för exakta villkor, gå till:

www.osram.com/am-guarantee

Tillämpningsråd:

För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.