

ORIGINAL - PSX PS19W

OSRAM reservdelar



OSRAM reservdelar

Upptäck våra ORIGINAL PSX lampor. Reservdelarna är signallampor för olika tillämpningar. De ger ett starkt och konstant ljusflöde.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	5201
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa


Elektriska data

Max. effekt	20 W
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	19.00 W
Testspänning i volt	13,5 V

Fotometrisk data

Ljusflöde	350 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %

Mått



Diameter	18.5 mm
produktvikt	9.60 g
Längd	46.7 mm

Livslängder

Livslängd B3	500 h
Livslängd Tc i timmar	1000 h

Tillägg produktdata

Socket	PG20-1
--------	--------

Användningsområden

Produktdatablad

Teknologi	AUX ¹⁾
-----------	-------------------

¹⁾ Auxiliary signal lamp

Certifikat och Standarder

ECE kategori	PS19W
--------------	-------

Landspecifika kategorier

Ordernummer	5201
-------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899600546
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899600546	ORIGINAL - PSX PS19W	Kapsel 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm ³	13.00 g
4062172017398	ORIGINAL - PSX PS19W	Tråg 10	170 mm x 69 mm x 58 mm	0.68 dm ³	132.00 g
4052899600553	ORIGINAL - PSX PS19W	Transportförpackning 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm ³	1472.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



