

# ORIGINAL - PSX P13W

## OSRAM reservdelar



### OSRAM reservdelar

Upptäck våra ORIGINAL PSX lampor. Reservdelarna är signallampor för olika tillämpningar. De ger ett starkt och konstant ljusflöde.

# Produktdatablad

## Tekniska data

### Produktinformation

Ordernummer	828
-------------	-----


### Elektriska data

Max. effekt	13 W
Nominell märkspänning	120 V
Nominell wattal	1300 W
Testspänning i volt	13,5 V

### Fotometrisk data

Ljusflöde	250 lm
Ljusflöde, tolerans	+15% / -20 %

### Mått



Diameter	1850 mm
produktvikt	960 g
Längd	467 mm

### Livslängder

Livslängd Tc i timmar	1500 h average
-----------------------	----------------

### Tillägg produktdata

Socket	PG18.5d-1
--------	-----------

### Användningsområden

Teknologi	AUX <sup>1)</sup>
-----------	-------------------

<sup>1)</sup> Auxiliary signal lamp

## Certifikat och Standarder

ECE kategori	P13W
--------------	------

## Landspecifika kategorier

Ordernummer	828
-------------	-----

## Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172094283
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

## Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4062172094283	ORIGINAL - PSX P13W	Kapsel 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm <sup>3</sup>	13.00 g
4062172094290	ORIGINAL - PSX P13W	Tråg 10	- x - x -		
4062172094306	ORIGINAL - PSX P13W	Transportförpackning 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm <sup>3</sup>	1472.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

# OSRAM