


BATTERYcharge 7PIN | 1PHASE | 16 AMP

Laddningskabel för el- och hybridfordon



Typ 2 till typ 2

Ladda hemma och under resans gång Typ 2 till typ 27 STIFT | 1-FAS




16 Ampere

Ansluts till valfri laddningsenhet eller laddstation med en 16 A (1-fas) typ 2-anslutning



3.6 kWh

Ladda ditt 60 kW-batteri på cirka 16 timmar



Kabellängd 5 m

Ergonomiska handtag för optimal hantering och en kabellängd på fem meter



Åk med OSRAM in i en mer utsläppsfri framtid

Upptäck den eldrivna framtiden med OSRAM. Ladda din elbil eller plug-in hybridbil med typ 2-kontakt via valfri 16 A-laddstation (1-fas) med typ 2-anslutning. Laddningskabeln har ergonomiska handtag för optimal hantering och en kabellängd på fem meter. Den passar lika bra på offentliga laddstationer som hemma. Dessutom är laddningskablarna försedda med dammskyddande kåpor och testade för vattentålighet enligt IP65 och stöttålighet enligt IK10. Till och med när de är anslutna är kontakterna skyddade mot inträngning av damm och vattenstänk i enlighet med IP65 och IK10. I leveransen ingår även en hållbar och kompakt förvaringsväska för smidig lagring av kabeln efter laddning. Dessutom är produkten TÜV- och CE-certifierad och levereras med två års garanti*

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation	Allmän produktinformation	Elektriska data	
	Number Of Phases	Ordernummer	Nominell watttal	Nominell märkspänning
BATTERY charge 7PIN 1PHASE 16 AMP	1	OCC21605	3600 W	240 V

Produktbeskrivning	Fysiska egenskaper och dimensioner			Livslängder
	Längd	Bredd	Höjd	Garanti
BATTERY charge 7PIN 1PHASE 16 AMP	5000 mm	70.0 mm	120.0 mm	2 years

Produktbeskrivning	Certifikat och Standarder	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	IK Class	Primär identifiering av artikel	Kandidatförteckning Ämne 1	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
BATTERY charge 7PIN 1PHASE 16 AMP	IK10	4052899624115	No declarable substances contained	No declarable substances contained

Datablad produktfamilj

Lagliga hänvisningar

Tillämpningsråd:

För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.*för exakta villkor, gå till:

www.osram.com/am-guarantee

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.