


Modified Sine Wave Inverter 12V DC 2000W



**12 V-kompatibel och ger
230 V AC med 2 000 W effekt.**

Fungerar med alla 12 V-fordon
för att producera 230 V
nätspänning med 2 000 W
effekt för arbete på fältet



4 000 W topp effekt

För att hantera stora
effektlaster när du startar en
elektrisk enhet. Återgår till
2 000 W kontinuerlig
strömförsörjning.



2,1 A USB-laddningsport

För att ladda mobiltelefoner
eller mindre elektroniska
apparater samtidigt som du
använder huvudströmmen
från växelriktaren.



**Larm för låg batterinivå vid
10,5 V och avstängning vid
10,0 V**

Larm för låg batterinivå varnar
förare om att deras
fordonsbatteri håller på att
tömmas och att de bör sluta
använda växelriktaren. När
fordonets batteri sjunker
under 10 V stängs
växelriktaren av för att skydda
fordonets batteri så att
fordonet kan starta igen.



Högkvalitativa växelriktare för elbehov på avstånd från elnätet

OSRAM POWERinvert PRO är ett omfattande sortiment av professionella kraftfulla växelriktare för arbete på fältet. Finns antingen med sinusvåg eller modifierad sinusvåg för både 12 V och 24 V-applikationer. OSRAM POWERinvert Pro växelriktare tar 12 V eller 24 V DC från ett fordon och omvandlar den till 230 V AC nätspänning för att driva och använda elektrisk utrustning från servicefordon. En växelriktare med ren sinusvåg producerar en sinusvåg med samma frekvens som nätströmmen, utan förvrängning, för att driva känslig elektronik. Växelriktare med modifierad sinusvåg har en förvrängd frekvens, vilket innebär att de kan driva mindre komplicerade produkter som kylskåp och elverktyg.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

	Produktinformation	Elektriska data		
Produktbeskrivning	Number Of Phases	Input Current	No Load Current	Output voltage
Modified Sine Wave Inverter 12V DC 2000W	Single	196 A	< 0.8 A	200 - 240 Vrms

Produktbeskrivning	Continuous Power Rating (up to 12 hours)	Max ström	Inspänningso mråde	Mått Input Cable Gauge / Length
Modified Sine Wave Inverter 12V DC 2000W	2000 W	392	(12V NOM) 10 V - 16 V	600mm

	Livslängder	Programmable features	Certifikat och Standarder	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Produktbeskrivning	Garanti	Thermal Protection	Standarder	Date of Declaration
Modified Sine Wave Inverter 12V DC 2000W	2 years	Ja	CE	07-03-2024

Produktbeskrivning	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
Modified Sine Wave Inverter 12V DC 2000W	4052899631083	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Produktbeskrivning	Declaration No. in SCIP database
Modified Sine Wave Inverter 12V DC 2000W	f4848e89-57c8-4ab5-809f-5926b20b6936

Download

Dokument	
	User instruction POWERinvert PRO Modified Sine Wave Inverter

Säkerhetsanvisningar

Testad och certifierad enligt relevanta EMC- och LVD-direktiv.

Lagliga hänvisningar

CE-godkänd

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.